



MC-565R - Trådløs bevægelsessensor

MC-565R er en indendørs bevægelsessensor, der registrerer bevægelse og sender signal til alarmcentralen. Den kan bruges med mindre kæledyr og har tre enkle indstillinger inde i sensoren.

Montering

Monter sensoren på en væg i ca. 1,8-2,5 meters højde. Ret den ind over det område, der skal overvåges. Den registrerer normalt bedst, når man bevæger sig på tværs af sensorens synsfelt.

Undgå kraftigt sollys, radiatorer, varmepumper/aircondition og andre steder med store temperaturændringer. Undgå også ustabile underlag og større metalflader tæt på sensoren.

Hvis der er kæledyr

Sensoren kan bruges med mindre kæledyr. Sørg for, at dyret ikke kan komme højt op foran sensoren via f.eks. møbler. Kæledyrs-funktionen er beregnet til dyr på op til ca. 10 kg.

Tilføj sensoren til alarmen

Åbn sensoren og find QR-koden inde i den. Åbn Miracas app, vælg at tilføje en sensor og scan QR-koden. Herefter kan sensoren navngives og indstilles i appen.

På miraca.dk findes en videovejledning, som viser trin for trin, hvordan sensoren tilføjes.

Indstillinger inde i sensoren

VIGTIGT: Tag batteriet/batterierne ud, før du ændrer kontakterne eller andre indstillinger inde i sensoren. Sæt batteriet/batterierne i igen, når indstillingen er ændret.

Kontakt	ON	OFF
1 - Følsomhed	Lav	Høj (standard)
2 - Tid mellem signaler	5 min.	5 sek. (standard)
3 - Kontrollampe	LED tændt (standard)	LED slukket

Til normal brug anbefales 5 minutter mellem signalerne. Det reducerer gentagne radiosignaler og giver længere batterilevetid.

Test sensoren

Efter montering bør sensoren testes. Sæt tiden mellem signaler til 5 sekunder og lad LED'en være tændt. Husk at tage batteriet ud, mens indstillingen ændres. Sæt det i igen før testen.

Gå gennem området fra flere retninger. Lampen lyser kort, når bevægelse registreres. Juster sensorens retning efter behov. Når testen er færdig, kan kontakt 2 sættes til 5 minutter.

Batteri

Sensoren bruger 1 stk. CR123A 3 V lithiumbatteri. Ved lavt batteri sender sensoren besked til alarmcentralen. Udskift batteriet og kontrollér bagefter, at sensoren registrerer bevægelse.

Praktiske oplysninger

Rækkevidde Op til ca. 12 meter

Dækningsvinkel Ca. 90°

Monteringshøjde Ca. 1,8-2,5 meter

Batteri CR123A, 3 V lithium

Brug Indendørs

Brug for hjælp?

Har du problemer med montering, tilføjelse eller indstillinger, er du altid velkommen til at kontakte Miraca.