



MD-210R - Trådløs åbningskontakt

MD-210R overvåger døre og vinduer. Når magneten flyttes væk fra sensoren, sendes signal til alarmcentralen. Modellen kan også bruges sammen med en ekstern kablet kontakt.

Sådan placeres sensoren

Åbningskontakten består af to dele: den store del er sensoren, og den smalle del er magneten. Monter dem ved siden af hinanden på dør og karm eller vindue og ramme.

Når døren eller vinduet er lukket, skal magneten sidde tæt ved sensorens markerede side. Sensoren sender alarm, når afstanden mellem magnet og sensor bliver større end cirka 2,5 cm.

Montering

Miraca anbefaler montering med skruer. Det giver den mest stabile montering og mindsker risikoen for, at sensoren flytter sig og giver falsk alarm, eller at sabotagefunktionen påvirkes.

Dobbeltklæbende tape kan anvendes, men underlaget skal være rent, fast og egnet til tape. Kontrollér jævnligt, at sensor og magnet stadig sidder helt fast.

Undgå udendørs montering, løse underlag samt placering tæt på kraftige magneter, højttalere eller stærk elektrisk påvirkning.

Tilføj sensoren til alarmen

Åbn sensoren og find QR-koden inde i den. Åbn Miracas app, vælg at tilføje en sensor og scan QR-koden. Herefter kan sensoren navngives, f.eks. "Hoveddør" eller "Terrassedør".

På miraca.dk findes en videovejledning, som viser trin for trin, hvordan sensorer tilføjes.

Test efter montering

Luk døren eller vinduet og åbn den derefter. LED'en på sensoren blinker, når kontakten aktiveres. Kontrollér samtidig, at alarmcentralen/app'en registrerer åbningen.

Test et par gange. Hvis kontakten ikke reagerer stabilt, skal magnet og sensor placeres tættere på hinanden.

Ekstern kablet kontakt

MD-210R har terminaler til en ekstern kablet kontakt. Det kan f.eks. bruges, hvis en anden magnetkontakt eller kontakt skal sende sit signal via MD-210R.

Denne funktion er normalt ikke nødvendig ved almindelig brug som dør-/vindueskontakt. Har du brug for den, anbefales det at kontakte Miraca for vejledning.

Intern jumper

VIGTIGT: MD-210R har en intern jumper til valg af, hvilken side magneten sidder på. Tag batteriet ud, før jumperen ændres. Sæt batteriet i igen bagefter og test sensoren.

Ved normal montering behøver jumperen som regel ikke ændres. Hvis magneten skal monteres på den modsatte side af sensoren, kan jumperens position ændres, så den passer til placeringen.

Batteri

Sensoren bruger 1 stk. CR123A 3 V lithiumbatteri. Ved lavt batteri sender sensoren besked til alarmcentralen. Udskift batteriet med samme type og test derefter sensoren.

Praktiske oplysninger

Type	Trådløs dør-/vindueskontakt
Aktivering	Magnet ca. 2,5 cm fra sensor
Batteri	CR123A, 3 V lithium
Ekstern indgang	Ja, til kablet kontakt
Brug	Indendørs

Brug for hjælp?

Har du problemer med montering, tilføjelse eller brug af den eksterne indgang, er du altid velkommen til at kontakte Miraca.