



MD-211R - Trådløs åbningskontakt

MD-211R bruges til at overvåge døre og vinduer. Når døren eller vinduet åbnes, skilles magneten fra sensoren, og der sendes signal til alarmcentralen.

Sådan placeres sensoren

Åbningskontakten består af to dele: den store del er selve sensoren, og den lille del er magneten. Monter delene ved siden af hinanden på dør og karm eller vindue og ramme.

Når døren eller vinduet er lukket, skal magneten sidde ud for markeringen på siden af sensoren. Afstanden mellem de to dele bør være så lille som muligt. Sensoren udløses, når magneten bevæges cirka 2,5 cm væk.

Montering

Miraca anbefaler, at sensoren monteres med skruer. Det giver den mest stabile montering og mindsker risikoen for, at sensoren med tiden flytter sig og giver en falsk alarm, eller at sabotagekontakten udløses.

Dobbeltklæbende tape kan anvendes, men underlaget skal være rent, fast og egnet til tape. Kontrollér jævnligt, at både sensor og magnet stadig sidder helt fast.

Undgå udendørs montering, løse eller bevægelige underlag samt placering tæt på kraftige magneter, højttalere eller andre steder med stærk magnetisk/elektrisk påvirkning.

Tilføj sensoren til alarmen

Åbn sensoren og find QR-koden inde i den. Åbn Miracas app, vælg at tilføje en sensor og scan QR-koden. Herefter kan sensoren navngives, f.eks. "Hoveddør" eller "Køkkenvindue".

På miraca.dk findes en videovejledning, som viser trin for trin, hvordan sensorer tilføjes.

Test efter montering

Luk døren eller vinduet, og åbn den derefter. Sensorens LED blinker, når kontakten aktiveres. Kontrollér samtidig, at alarmcentralen/app'en registrerer åbningen.

Test et par gange. Hvis kontakten ikke reagerer stabilt, skal de to dele flyttes tættere på hinanden.

Sabotagekontakt

Sensoren har en sabotagekontakt på bagsiden. Den registrerer, hvis sensoren løsnes eller fjernes fra monteringsfladen. Det er endnu en grund til, at Miraca anbefaler fast montering med skruer.

Batteri

Sensoren bruger 1 stk. CR123A 3 V lithiumbatteri. Sørg for korrekt plus/minus-retning ved montering.

Ved lavt batteri sender sensoren besked til alarmcentralen. Åbn dækslet, tag det gamle batteri ud og sæt et nyt CR123A-batteri i. Test derefter sensoren ved at åbne døren eller vinduet.

Praktiske oplysninger

Type	Trådløs dør-/vindueskontakt
Aktivering	Når magneten fjernes ca. 2,5 cm
Batteri	CR123A, 3 V lithium
LED	Blinker ved aktivering
Brug	Indendørs

Brug for hjælp?

Har du problemer med montering, tilføjelse eller test, er du altid velkommen til at kontakte Miraca.